



Système de sécurité sans fil de qualité professionnelle
pour une protection ultime

Feuille de spécifications



StreetSiren

Sirène extérieure

sans fil



Pour plus d'info
www.inaxsys.com

AJ-S-Siren-W/B

Sirène extérieure sans fil qui signale un danger par le son et la lumière. Sirène pour installation en extérieur pour déclencher une alarme afin que tout le monde puisse entendre.

- Protection contre la fraude
- Détection de brouillage et cryptage des canaux de communication
- Alarme anti sabotage

La sirène résiste à la poussière, à la grêle et aux gouttes de pluie. Fonctionne à une température de -25° C	Indique l'état armé/désarmé au moyen d'une LED intégrée	Peut fonctionner 5 ans sans remplacement de la batterie ou avec une alimentation 12 V=
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Principe de fonctionnement

L'appareil signale le déclenchement du détecteur par une alarme sonore et une LED. Le niveau sonore et la durée de l'alarme sont réglés dans l'application mobile.

Fonctions

L'appareil a un indice de protection contre la poussière et l'humidité IP54. Si nécessaire, une alimentation externe 12 V= peut être raccordée. L'accéléromètre intégré déclenche une alarme si l'on tente d'enlever la sirène.

Installation et mise en service

Prêt à fonctionner dès la sortie de l'emballage : la batterie est déjà installée, il n'est donc pas nécessaire de démonter la sirène. D'un simple clic dans l'application mobile elle peut être connectée à la centrale. Elle peut être montée sur le SmartBracket en quelques minutes seulement.

Spécifications techniques

Classification	Signal de sécurité à canal radio sonore et lumineux
Type de sirène	Sans fil
Méthode d'installation	Intérieur/extérieur
Compatibilité	Fonctionne uniquement avec Hub , Hub Plus et ReX
Type de notification	Son/Lumière
Niveau de volume sonore	Réglable, 85 – 113 dB à une distance de 1 m
Durée d'alarme	Réglable – 3 – 180 s

Indication de l'état armé/désarmé	Oui
Délai de réception du signal d'alarme	0,15 s
Alimentation	Batterie: Quatre batteries CR123A Tension d'alimentation: 3 V Autonomie de la batterie – jusqu'à 5 ans Alimentation secteur: 12 V _~ ± 20 %
Technologie radio Jeweller	Portée de communication avec l'unité centrale – jusqu'à 1500 m en champ ouvert Communication bidirectionnelle entre appareils Fréquences de fonctionnement – 868,0 – 868,6 MHz Puissance de sortie RF auto-réglable – jusqu'à 25 mW Chiffrement par paquets de données basé sur l'algorithme AES Période d'interrogation du détecteur – 12 – 300 s En savoir plus sur Jeweller >
Capteur de température	Disponible
Plage de température de fonctionnement	-25°C à +50°C
Humidité admissible	Jusqu'à 95%
Indice de protection du boîtier	IP54
Anti-sabotage	Protection anti-sabotage Détection de brouillage Inviolable
Réglage et test à distance	+
Dimensions	200 × 200 × 51 mm
Poids	528 g
Certification	Grade 2, CE
Garantie	Remplacement et réparation dans les 24 mois suivant la date de vente. Les batteries ne sont pas couvertes par la garantie.
Kit complet	Sirène StreetSiren Panneau de montage SmartBracket 4 batteries CR123A (préinstallées) Kit de montage Mode d'emploi