



Système de sécurité sans fil de qualité professionnelle
pour une protection ultime

Feuille de spécifications



StreetSiren DoubleDeck

Sirène extérieure sans fil

avec clip de fixation pour plaque promotionnelle



Pour plus d'info
www.inaxsys.com

AJ-S-Siren-DD-W/B

Sirène extérieure sans fil avec un clip pour plaque de marque frontale

Promotion gratuite de vos services de sécurité

Les centres de télésurveillance et les techniciens auront la possibilité d'afficher leur logo et leurs coordonnées sur la face avant de la sirène extérieure. Posée sur le site, elle pourra servir de support marketing supplémentaire et permettra d'attirer de nouveaux clients : les voisins et les visiteurs.

Pourquoi utiliser une sirène extérieure ?

Pour attirer l'attention

En moins d'une seconde, après avoir reçu un signal d'alarme, la StreetSiren DoubleDeck active une puissante sirène et des lampes LED s'éclairent avec intensité. Toute effraction sera immédiatement signalée.

Pour indiquer l'état du système

Des indications à LED et des bips courts de la sirène rappellent aux utilisateurs que le système est armé et que le délai d'entrée est activé. Le risque de fausse alarme diminue considérablement.

Une protection adaptée à chaque site

Les paramètres de StreetSiren DoubleDeck sont flexibles, ce qui la rend adaptée tant pour une résidence sécurisée calme que pour une zone industrielle bruyante. Sa sirène peut être réglée pour générer un son compris entre 85 et 113 dB pendant une période définissable : de 3 à 180 secondes. Elle peut être complètement silencieuse si elle est configurée pour répondre aux déclenchements d'alarme uniquement avec une indication LED. L'application Ajax permet aux techniciens de choisir des détecteurs qui activent la sirène. Ce qui permet d'éviter les situations délicates lorsque les voisins sont informés à chaque fois qu'une machine à laver fuit.

- Niveau sonore de la sirène jusqu'à 113 dB
- Durée de l'alarme jusqu'à 180 secondes

Résistante aux intempéries

StreetSiren DoubleDeck est résistante à la chaleur, au froid et aux changements rapides de température. Son boîtier, hermétiquement scellé, a un indice de protection IP54. La sirène extérieure peut être exposée à la pluie et à la neige et peut être installée sur les murs extérieurs sans protection.

- Résiste à la chaleur jusqu'à + 60°C
- Résiste au froid jusqu'à - 25°C
- Protection contre la poussière et les éclaboussures — IP54

Répond aux alarmes en une fraction de seconde

Nous avons développé le protocole radio Jeweller pour assurer le fonctionnement interrompu de tous les appareils du système de sécurité. Jeweller utilise des intervalles de temps pour synchroniser la communication des appareils connectés, l'authentification pour éliminer le piratage et le chiffrement pour se protéger contre les fuites de données. De plus, il permet aux appareils de fonctionner pendant des années sur des batteries préinstallées. Grâce à Jeweller, StreetSiren DoubleDeck peut répondre aux alarmes des détecteurs en 0,3 secondes, même lorsque le hub est hors connexion.

- Communication bidirectionnelle avec une portée de 1500 m
- Activation de la sirène après déclenchement d'une alarme en 0,3 seconde
- Intervalle ping réglable de 12 secondes

[En savoir plus](#)

Protection contre le vandalisme

2,5 mètres est une hauteur optimale pour l'installation d'une sirène extérieure. Cette hauteur améliore la visibilité, l'audibilité et rend l'appareil moins accessible aux intrus. Si quelqu'un essaie d'arracher la sirène, le détecteur déclenchera une alarme. Et si on essaye de retirer la face avant, l'alarme anti-sabotage se déclenche. Dans tous les cas, le centre de télésurveillance et les utilisateurs sont avertis du sabotage et les vandales sont dissuadés par le son puissant de la sirène.

Facilité de la maintenance

La sirène extérieure a une autonomie de 5 ans avec ses batteries préinstallées et dispose de bornes d'alimentation externes. Vous pouvez choisir d'utiliser les batteries comme alimentation principale ou comme alimentation de secours. Dans tous les cas, le système vous informe lorsque le niveau de la batterie atteint 20%.

Installation facile

La StreetSiren DoubleDeck a été spécialement conçue pour faire gagner du temps aux techniciens lors de l'installation. Le code QR permet d'ajouter l'appareil rapidement au système. Les paramètres et les tests sont disponibles dans l'application, à tout moment. Grâce à SmartBracket et aux batteries préinstallées, il n'est pas nécessaire de démonter l'appareil avant de l'installer. La plaque commerciale peut être placée rapidement à l'aide d'un verrou clipsé. Il est possible d'utiliser une vis pour mieux la fixer.

1. L'appareil est ajouté au système de sécurité à l'aide d'un code QR
2. L'appareil est monté à l'aide du SmartBracket sans démontage du boîtier
3. L'appareil est personnalisé dans l'application pour smartphone

Comment commander une Brandplates ?

Les Brandplates sont vendues en lot, séparément de la StreetSiren DoubleDeck. Il y a 10 pièces par lot. Pour passer la commande, contactez votre distributeur Ajax régional.

Impression gratuite

Commandez 4 lots de Brandplates (40 pièces) ou plus en couleur ou en noir et blanc pour obtenir l'impression gratuite. Votre modèle peut inclure le logo, le nom de l'entreprise et ses coordonnées : site Web ou numéro de téléphone.

[Nos partenaires](#)

Spécifications techniques

Classification	Système d'avertissement avec indicateurs LED (sirène extérieure)
Type de sirène	Sans fil
Type d'installation	Extérieur/intérieur
Compatibilité	Fonctionne uniquement avec Hub , Hub Plus , Hub 2 , Hub 2 Plus et ReX
Type de notification	Son/Lumière
Niveau de volume sonore	Réglable, 85 - 113 dB à une distance de 1 m
Durée de l'alarme	Réglable, 3 – 180 secondes
Indication de l'état armé/désarmé	Disponible
Alimentation	Piles : quatre piles CR123A, 3 V Alimentation secteur : DC 12 V ± 20 %
Durée de vie des piles	Jusqu'à 5 ans En savoir plus
Technologie radio Jeweller	Portée de communication avec l'unité centrale : jusqu'à 1500 m en espace ouvert Communication bidirectionnelle entre les appareils Fréquences de fonctionnement : 868,0 - 868,6 MHz Puissance de sortie RF auto-réglable : jusqu'à 25 mW Cryptage par paquets de données basé sur l'algorithme AES Période d'interrogation d'appareil : 12 – 300 secondes En savoir plus sur Jeweller >
Capteur de température	Disponible
Plage de températures de fonctionnement	De -25°C à +60°C
Humidité admissible	Jusqu'à 95%
Indice de protection du boîtier	IP54
Anti-sabotage	Prévention contre les tentatives de sabotage Détection de brouillage Inviolable
Réglage et test à distance	Disponible

Dimensions	200 × 200 × 51 mm
Poids	528 g
Certification	DSTU EN 50131, en conformité avec les exigences des règlements techniques régissant les équipements radio
Couleur	Blanc/noir
Garantie	Remplacement et réparation pendant 24 mois suivant la date de vente. Les piles ne sont pas couvertes par la garantie. En savoir plus
Kit complet	StreetSiren DoubleDeck Panneau de montage SmartBracket 4 piles CR123A (préinstallées) Kit de montage Mode d'emploi